

EK 1038

Récepteur UHF pour visite guidée et traduction simultanée

Ce récepteur d'une robustesse exceptionnelle a été développé spécifiquement pour différentes applications : visite guidée traditionnelle, traduction simultanée, systèmes pour malentendants... Il travaille en UHF : cette technologie assure une excellente qualité de transmission et s'adapte parfaitement aux sites les plus difficiles. L'utilisation du récepteur est facile et intuitive. Le potentiomètre de réglage de volume fait également office d'interrupteur marche/arrêt. Pour changer de canal de réception, il suffit d'appuyer sur la touche haut/bas. L'affichage indique clairement le canal sélectionné. Pour éviter tout problème, la fonction "LOCK" permet de verrouiller les touches de sélection de canaux.



Points forts :

- 16 canaux pré-réglés dans la gamme (canaux 1-4 en bande européenne ISM 863-865 MHz)
- Squelch pour fonctionnement sans interférences
- Fonction limiteur, réduit le volume sonore maximal du casque
- Fonction Lock (verrouillage) évitant toute modification accidentelle des réglages
- Affichage rétroéclairé de l'état des piles à 4 segments
- Boîtier métallique robuste avec pince pour ceinture
- Contacts pour recharge directe de l'accumulateur BA 2015 dans le récepteur

Caractéristiques

Plage de fréquence : plan E (863 - 865 MHz)

Commutation de largeur de bande : 36 MHz

Excursion nominale/excursion crête : ± 24 kHz / ± 48 kHz

Diaphonie entre canaux voisins : > 70 dB

Système anti-bruit : Sennheiser HDX

Réponse en fréquence BF : 40 – 15.000 Hz

Rapport signal/bruit : > 91 dB(A)

BF (casque) : prise jack stéréo 3,5 mm

Puissance de sortie BF casque : 2 x ≥ 100 mW à 32 Ω

Alimentation : pack accu BA 2015, 2,4 V

ou 2 piles rondes AA (LR 6), 1,5 V

Autonomie

avec pack accu BA 2015 : env. 6 – 10 h (suivant le volume sonore)

avec des piles : env. 6 – 10 h (suivant le volume sonore)

Dimensions : 82 x 64 x 24 mm

Poids avec pack accu : env. 185 g

Le kit EK 1038



SKM 565 G2

Emetteur main statique supercardioïde



SKM 535 G2

Emetteur main dynamique cardioïde



SK 500 G2

Emetteur de poche



ME 3-N

Micro serre-tête supercardioïde



MKE 2-EW GOLD

Micro cravate omnidirectionnel



SR300-IEM-G2-E

Emetteur fixe

Réf. SAV 510610



GP 03

Ecouteur mono oreillette



PX 30

Casque dynamique ouvert



EZT 1011

Boucle d'induction pour public malentendant



L 2015

Chargeur pour 2 EK 1038

NT 1

Alimentation pour 1 L 2015

NT3

Alimentation pour 3 L 2015